
RM 16 T KNX

Referencia: 4940205

KNX
Actuadores carril DIN y pasarelas

Descripción del funcionamiento

- Actuador de persiana de 8 canales o de conmutación de 16 canales FIX2
- Selección flexible de la función del canal: como actuador de conmutación o para controlar los accionamientos de persianas, dispositivos de protección solar y contra miradas indiscretas, tragaluces y rejillas de ventilación
- Indicador LED del estado de conexión en el aparato
- Manejo manual en el aparato



Datos técnicos


	RM 16 T KNX
Alimentación KNX	Tensión del bus, <4 mA
Alimentación	110 V AC - 240 V AC, 50 Hz - 60 Hz
Frecuencia	50 - 60 Hz
Consumo en espera	~0,5 W
Tipo de montaje	Carril DIN
Anchura	8 módulos
Tipo de conexión	Bornes roscados | Conexión del bus: Borne del bus KNX
Sección transversal del cable máx.	Macizo: 0,5 mm² (Ø 0,8) hasta 6 mm² | Cordón con virolas de cable: 0,5 mm² hasta 4 mm²
Número de canales	16
Tipo de contacto	Interruptor, 16 A, 3 A
Amplitud de apertura	< 3 mm
Carga de lámparas incand./ halógenas	2000 W
Carga de lámpara fluorescente (balasto convencional) compensada en paralelo	1300 W (140 µF)

	RM 16 T KNX
Carga de lámpara fluorescente (balasto convencional) no compensada	2000 VA
Carga de lámpara fluorescente (balasto electrónico)	1200 W
Lámparas fluorescentes compactas de bajo consumo	300 W
Lámpara LED < 2 W	55 W
Lámpara LED 2-8 W	600 W
Lámpara LED > 8 W	600 W
Corriente de conexión	max. 800 A / 200 µs
Tensión de salida	240 V AC
Salida de conmutación	Libre de potencial
Conexión de distintos fases	Posible
Adecuado para SELV	Sí, si todos los canales SELV conmutan
Carga C	–
Modelo	Módulo FIX2
Temperatura ambiente	-5°C ... 45°C
Grado de protección	IP 20
Clase de protección	II según EN 60.669

RM 16 T KNX

Referencia: 4940205

Esquemas de conexiones



Dibujos acotados

